

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 6



Sicherheit wird smart

Das Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen.

Das Wort „smart“ bezieht sich dabei nicht nur auf das Produkt und die Bedienung über Tablet oder Smartphone - schon die Installation ist dank Plug & Play und vorkonfigurierten Komponenten im Set ganz einfach. Zeitaufwendiges Verdrahten und Bohren gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Neben der Zentrale mit App bietet das Basis Set dank Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und dem dafür benötigten Zubehör alles für eine erste Basisabsicherung Ihres Zuhauses.

Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte lautstarke 90 dB-Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden.

Das Basis Set ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten, 4 Standard-IP-Kameras bzw. 8 ABUS Akku Cams erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler elektronischer Geräte realisieren.

Technologien

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene und Push-Benachrichtigung via App und E-Mail - Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 6

- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnapsschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Bis zu 32 Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen (FUBE35001A)

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

| | |
|--|------------|
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 280 x 89 x 280 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal |
| Anzahl Benutzer | 1 |
| Anzahl Drahtzonen | 0 |
| Anzahl Ereignisse | 1.000 |
| Anzahl Funkzonen | 32 |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 6 |
| Batterie - Typ | AA (1,5V) |
| Breite | 280 mm |
| Bruttogewicht | 1,04 kg |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=vDwLafXJJX4 , https://www.youtube.com/watch?v=G5JiRH-Gvhs , https://www.youtube.com/watch?v=lhfu_coXlBU , https://www.youtube.com/watch?v=RqTqXzzAUZY , https://www.youtube.com/watch?v=UET9wDYgjmY , https://www.youtube.com/watch?v=TsDz5zXP4eY , https://www.youtube.com/watch?v=w1Axb6DW60I , https://www.youtube.com/watch?v=D6NMjgIJSFA , https://www.youtube.com/watch?v=uYzb7t095bw |

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 6

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

| | |
|--|---|
| Höhe | 280 mm |
| Image Video | https://www.youtube.com/watch?v=056EarmfcVY |
| Integrierte Sirene | < 90 dB |
| Kompatibel zu | SHGW10000 / SmartFriendsBox |
| Leuchtfarbe | Blau / Gelb / Rot |
| Länge | 89 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,54 kg |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Notstromversorgung | Ja |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Software | App: Smartvest (Android / iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Stromaufnahme | 480 mA |
| Unterstütze IP Kameras | PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x |
| VdS Klasse | ohne |
| Verschlüsselung | AES128, HTTPS |
| EAN | 4003318388286 |

Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 40 x 14 x 71 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR2032 (3V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 1 Jahr(e) |
| Bruttogewicht | 0,092 kg |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 6

Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

| | |
|--|---|
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=EJkwJhpqRMQ , https://www.youtube.com/watch?v=hGwW99U-zQQ , https://www.youtube.com/watch?v=BCit5IGF-YM |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,03 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |
| Sabotageschutz | Ja |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Stromaufnahme | 15 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,005 mA |
| EAN | 4003318388309 |

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

| | |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 61 x 52 x 110 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 3 |
| Batterie - Typ | AA (1,5V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Bruttogewicht | 0,252 kg |
| Detektionsverfahren | Wärmerkennung |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=NxCaXkzY208 , https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAyzLto , https://www.youtube.com/watch?v=eKcY9npSBYE |

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 6

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

| | |
|--|---------------|
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,54 kg |
| PIR-Blickwinkel horizontal | 105 ° |
| PIR-Blickwinkel vertikal | 45 ° |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |
| Sabotageschutz | Nein |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | PIR |
| Stromaufnahme | 15 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,03 mA |
| Tierimmun | Nein |
| EAN | 4003318388293 |

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 30 x 14 x 60 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR2032 (3V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Bruttogewicht | 0,056 kg |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=6BW3jQUZyDU , https://www.youtube.com/watch?v=4aLiSMzFMGg , https://www.youtube.com/watch?v=3wC35WFgsvU |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 6 von 6

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

| | |
|--|---------------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,022 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Stromaufnahme | 15 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,005 mA |
| EAN | 4003318774430 |