

# ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Der ABUS Z-Wave Tür-/Fensterkontakt erkennt das Öffnen von Fenstern und Türen und informiert ihr Smart Home Gateway über den Zustand der zu überwachenden Tür oder dem Fenster. Natürlich beschränkt sich der Einsatz nicht auf Türen oder Fenster: Sie können zum Beispiel auch Schubladen oder Medizinschränke mit diesem Kontakt ausstatten und überwachen. Das dezente Design nimmt sich dabei bewusst zurück und wirkt nicht wie ein Fremdkörper in Ihrem smarten Zuhause.

## Technologien

- Erkennt das Öffnen von Fenstern und Türen und informiert ihr Smart Home Gateway
- Einfache und schnelle Montage durch Batteriebetrieb & Klebmontage
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion per LED
- dezent, klein und sicher - mit Mini Magnet
- Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre

## Technische Daten - ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Abmessungen	(B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / Magnet: 11 x 15 x 35 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2 (3V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,125 kg
Detektionsverfahren	Magnetschalter
Einsatzbereiche	Innen

# ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

## Technische Daten - ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Farbe	weiß
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,42 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 100 m
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,045 kg
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Reed-Kontakt
Stromaufnahme	30 mA
Stromaufnahme Standby	0,006 mA